

БЕЗДРОТОВА ТОЧКА ДОСТУПУ

Внутрішня стельова бездротова точка доступу 802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M

Модель AP306



Огляд

Стельова точка доступу Wi-Fi 6 для приміщень, 2.4G 574Mbps + 5.8G 2400Mbps, двоядерний MTK, 128 користувачів, Gigabit PoE, всеспрямовані антени, MESH і hotspot, підтримка WPA/WPA2/WPA3.

Особливості

- Внутрішня стельова бездротова точка доступу 802.11AX WIFI6 2.4G&5.8G 3000M
- Чипсет MTK, два ядра 1.3GHz, MT7981B, 2Gb DDR3, 128Gb norFlash, підключення 128 користувачів
- Внутрішні всеспрямовані антени: 2.4G, 4.5 dBi x2PCS; 5G, 6dBi x3PCS
- Підтримка режиму AP, маршрутизації DHCP, до 128 користувачів, точки доступу Wi-Fi та магістрального з'єднання MESH
- 11AX 2.4GHz 574Mbps+5.8GHz 2400Mbps
- 1× порт Gigabit/POE
- Підтримка 48V300mA /802.3af/at,12VDC
- Керування через вебінтерфейс, локальне оновлення прошивки або централізоване онлайн-оновлення; WPA/WPA2/WPA3 зі змішаним доступом користувачів

Технічні характеристики

Апаратні характеристики

Модель	AP306
Стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 6 5.8 GHz IEEE 802.11ax/ac/n/a Стандарт 2.4 GHz IEEE 802.11ax/n/b/gAt
Швидкість бездротової мережі	AX3000 5 GHz: 2400 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Антенa	5GHz, 6 dBi, всеспрямована 2.4 GHz, 4.5 dBi, всеспрямована
Максимальна EIRP	5 GHz 32 dBm 2.4 GHz 30.5 dBm EIRP може обмежуватися нормативними вимогами країни
SOC	Двоядерний процесор 1.3GHz, MT7981B
RAM	2Gb DDR3
FLASH	128Gb norFlash
Інтерфейс	1× порт Gigabit/POE, 1 x DC
Світлодіоди LED	SYS
Габаритні розміри	210 x 22.3 mm (із монтажним кронштейном 8 mm)
Робоче середовище	Робоча температура: від -10°C до 45°C; температура зберігання: від -40°C до 70°C Робоча вологість: від 10% до 90%RH (без конденсації) Вологість зберігання: від 5% до 90%RH (без конденсації)
Ступінь захисту	15KV ESD
Споживана потужність	≤10W
Спосіб живлення	48V300mA /802.3af/at,12VDC
Комплект постачання	1 точка доступу AP 4. Установіть гвинти 1. Посібник користувача 1. Гарантійний талон

Характеристики програмного забезпечення

Режим роботи	Точка доступу AP
--------------	------------------

Маршрутизація DHCP

Загальна кількість користувачів, підключених до всієї системи	128
Спосіб побудови мережі	Точка доступу WiFi

Транспортне з'єднання MESH

Підхід до керування	Керування через вебінтерфейс
Безпека бездротової мережі	Користувачі WPA, WPA2, WPA3 і Pre-RSNA мають змішаний доступ до мережі.
Оновлення системи	Локальне оновлення через вебінтерфейс, централізоване керування онлайн-оновленням



Зв'яжіться з нами

Maxsol Україна

Електронна пошта

sales@maxsol-tech.com